



: -

هدف از تدوین این دستورالعمل مشخص کردن نحوه کار جهت جلوگیری از قطع اشتباهی فیدرهای 20kv

: -

- ۱- رعایت بندهای ۱، ۱-۱ و ۲-۱ دستورالعمل جلوگیری از برق‌دار شدن خطوط 20 کیلوولت پس از قطع به هردلیل.
 - ۱-۱- تقاضای قطع فیدر و تکمیل ضمانتنامه در پست 63/20 بعنوان مبدا فیدر، در مواقعی که قطع کردن فیدر اضطراری باشد و یا بعلت بعد مسافت حضور در پست 63/20 امکان پذیر نباشد، هم آهنگی از طریق مرکز کنترل واحدها با پست فوق توزیع جهت قطع یا وصل فیدر انجام می گیرد.
 - ۲-۱- نام و مشخصات فیدر بایستی کاملاً بطور واضح اعلام گردد.
 - ۲- تاکید بر رفع هر گونه ابهام هنگام تقاضای قطع خطوط با توجه به تقاضا و تنظیم ضمانتنامه (نام فیدر- شماره یا کد فیدر و غیره روشن و خالی از ابهام باشد).
 - ۱-۲- هم آهنگی ارتباطی کامل بین متقاضی قطع برق و اپراتور پست، تکرار مشخصات فیدر حداقل دو مرتبه.
 - ۳- تست کامل خطوط پس از اعلام قطع از طرف اپراتور (انجام چهار عمل اصلی).
- از تماس مستقیم با خط بدون استفاده از وسایل حفاظتی قبل از اطمینان از قطع خط و ارت کردن آن جداً خودداری شود.
- توضیح مهم: در نام گذاری فیدرها، از تشابه اسمی فیدرها با همدیگر جداً خودداری شود.

صفحه ۱۵ از ۳۵			مهر کنترل واحد مدیریت کیفیت
---------------	--	--	-----------------------------